

KR2402A-4

#23134

Momentary Mode Press and hold on button B Light will turn on	Release the button Light will turn off
Toggle Mode Press one button A Light will turn on	Press this button again Light will turn off
Latched Mode Press "A" button Relay 1 will turn on	Press "B" button Relay 2 will turn on, at the same time relay 1 turn off

O režimu rada:

Trenutno: Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču, relej se povezuje, otpustite dugme na daljinskom upravljaču, relej se isključuje.

Prebacivanje: Pritisnite jednom dugme na daljinskom upravljaču, relej se povezuje, pritisnite dugme na daljinskom upravljaču dva puta, relej se isključuje.

Zaključavanje: Pritisnite dugme A na daljinskom upravljaču, relej se povezuje, pritisnite dugme B na daljinskom upravljaču, relej se isključuje.

Učenje koda: (Trenutno)

Pritisnite dugme za učenje na prijemniku jednom, on ulazi u režim trenutnog podešavanja.

Sačekajte trenutak, LED dioda će se ugasiti, on ulazi u stanje učenja.

Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču, LED indikator na ploči prijemnika će treptati, a zatim se ugasiti.

Nakon 3 sekunde, LED indikator će se ponovo upaliti, učenje je uspešno završeno.

Učenje koda: (Prebacivanje)

Pritisnite dugme za učenje na prijemniku dva puta, on ulazi u režim podešavanja.

Sačekajte trenutak, LED dioda će se ugasiti, on ulazi u stanje učenja.

Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču, LED indikator na ploči prijemnika će treptati, a zatim se ugasiti.

Nakon 3 sekunde, LED indikator će se ponovo upaliti, uspešno učenje.

Učenje koda: (Zaključavanje)

Napomena: Kada odaberete režim zaključavanja, da biste bolje naučili daljinski upravljač, potrebno je da naučite dva različita dugmeta, prvi put učenje je za UKLJUČENO, drugi put učenje za ISKLJUČENO.

Na primer: Dugme A = UKLJUČENO, Dugme B = ISKLJUČENO

Pritisnite dugme za učenje na prijemniku tri puta, ulazi u režim zaključavanja.

Sačekajte trenutak, LED indikator na ploči prijemnika će treptati, a zatim se ugasiti.

Pritisnite dugme A na daljinskom upravljaču. LED treptanje 5 puta.

Pritisnite dugme B na daljinskom upravljaču. LED treptanje 5 puta.

Nakon 3 sekunde, LED indikator će se ponovo upaliti, uspešno učenje.

A = UKLJUČENO, B = ISKLJUČENO.